

850 Series
8500 Series

Portable Water Analysis Meter

- pH
- ORP
- Resistivity
- TDS
- Salinity
- DO (Optical)



3-YEAR WARRANTY
on all instruments



Especificaciones Técnicas

Kit de medidor de pH Conductividad portátil



| | | |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Temperatura. | Rango de medición | 0 a 100 °C |
| | Resolución | 0.1 °C |
| | Exactitud | ± 0.5 °C ± 1 dígito |

| | | |
|-------|--------------------------------------|--|
| pH | Rango de medición | (-2.00 a 19.99) pH |
| | Resolución | PH 0.1 / 0.01 |
| | Exactitud | ± 0.01 pH ± 1 dígito |
| | Rango de compensación de temperatura | (0 a 100) °C (Auto. O Manual) |
| | Punto de calibración | 1 a 3 puntos |
| mV | Rango de medición | ± 2000mV |
| | Resolución | 1mV |
| | Exactitud | ± 0.1% FS ± 1 dígito |
| Cond. | Rango de medición | Conductividad: 0 ~ 200 mS / cm, dividido en cinco rangos, cambia automáticamente el rango de medición. (0 a 19,99) μS / cm; (20,0 a 199,9) μS / cm; (200 a 1999) μS / cm; (2,00 a 19,99) mS / cm; (20.0 a 199.9) mS / cm TDS: (0 a 100) g / L; Salinidad: (0 a 100) ppt |
| | Resolución | 0.01 / 0.1 / 1μS / cm 0.01 / 0.1 mS / cm |
| | Exactitud | ± 1.0% FS ± 1 dígito |
| | Rango de compensación de temperatura | (0 a 50) °C (Automático o Manual) |
| | Constante celular | 0.1 / 1/10 cm -1 |


Otras Especificaciones

| | |
|------------------------------------|--|
| Almacenamiento de datos | 1000 grupos |
| Contenido de almacenamiento | Numeración, valor de medición y valor de temperatura, datos y tiempo. |
| Poder | 3 * pilas alcalinas AA |
| Dimensión y peso | Metro: (88 * 170 * 33) mm / 313g Caja: (360 * 270 * 76) mm / 1.6 kg |
| Conector | BNC para pH y ORP; RCA para temperatura, 8 pines para conductividad |
| ¿Qué hay en la caja? | Medidor PC8500, 201T-F pH / temp. electrodo, 2301T-S conductividad / temp. electrodo, clip de electrodo, unidad flash de software, cable USB, 50 ml de tampones de pH (4.00, 7.00), 50 ml de estándares de conductividad (1413 μ S, 12.88 mS), destornillador (para reemplazar la batería), manual de instrucciones, estuche de transporte |



INDUSTRIAS ASOCIADAS
INSTRUMENTACIÓN PARA LA INDUSTRIA

Bogotá | Barranquilla | Cartagena | Cali | Medellín



www.industriasasociadas.com